

分圧器 15BXATN (100:1) 説明書



15BXATN は、
入力電圧を1/100に
減衰させる分圧器です。

最大250V (AC) までの電圧入
力を減衰させて、計測ユニット15
BXシリーズのチャンネル間絶縁タ
イプに入力するのに適しています。

接続方法

赤端子 計測入力を接続
黒端子 計測入力を接続 コモン側
BNCコネクタ 計測ユニットに接続

- (警告1) 分圧器 15BXATN には絶縁機能はありません。
下記の注意事項を厳守してください。
不用意な接続をすると、電源短絡、感電などの予期せぬ事故が起こります。
電源ラインなどの計測に使用する場合は、計測ユニットには、
15BXシリーズのチャンネル間絶縁タイプを使用してください。

使用可能な計測ユニットの型式

15BXP-E2M	15BXP-D2M
15BXP-E2T	15BXP-D2T
15BXP-C2M	15BXP-A2M
15BXW-416	15BXW-412
15BXL	

- (警告2) 分圧器の出力BNCケーブルをはずした状態では、入力を電源ライン等に接続し
ないでください。BNCコネクタの金属部分に触れると感電する危険があります。
- (注意) 分圧器は、計測ユニットに接続した状態で、所定の分圧精度となります。
(計測ユニットの入力抵抗 (約4MΩ) にあわせて調整しています。)
使用可能な計測ユニット以外に接続した場合は、分圧比に誤差が生じます。

仕様

分圧比	100:1	分圧誤差 ±0.5%以下 (DC)
分圧方式	抵抗分圧方式	
最大入力電圧	AC250V	
入力抵抗	1MΩ (±5%) 100PF	
周波数範囲	DC~100KHz (-3db)	
入力端子形状	入力静電容量および周波数上限は付属出力ケーブル使用時	
出力コネクタ	圧着ターミナル バナナプラグ (4mm) 使用可能	
動作周囲温度	BNCコネクタ	
ケース寸法	絶縁BNCコネクタ付き出力ケーブル (1m) 付属	
重量	0~+50℃	
ケース材質	50×35×25mm コネクタなどの突起物を除く	
標準添付品	100g 出力ケーブルを含む	
	ABS樹脂	
	絶縁BNCコネクタ付出力ケーブル (1m)	
	入力ケーブル (40cm)	
	バナナプラグ対ミノ虫クリップ変換 赤黒 各1本	
	(注意) 添付入力ケーブルは電源ラインなどの接続には	
	使用できません。電源ラインなどへ接続する場合は、	
	圧着端子などで確実に接続するようにしてください。	

製造販売

ダックス技研株式会社

ホームページ

<https://www.dacs-giken.co.jp>

DACS15ATN24105B